



## Industrie en Handelsonderneming Graafland Vleuten

### HD1978CT 2/3 Kw. Broeikas kachel

Deze Complex kachel is gemaakt om aan uw verwarmingswens te voldoen.  
De kachel heeft drie schakelaars, waarmee U kunt ventileren of verwarmen met 2000 / 3000 Watt.

Het verwarmings element is sterk en veilig o.a. door het ingebouwde bimetaal, dat bij oververhitting het verwarmings element uitschakelt.

Deze kachel is uitgerust met een vloeistof thermostaat, deze heeft een bereik van 0 tot 35 graden. De temperatuur is goed instelbaar door de schaalverdeling op de kachel .

Een rood lampje geeft aan dat de kachel is aangesloten op het lichtnet .

De glijlagers waarmee de motor is uitgevoerd zorgen er voor dat de motor niet meer gesmeerd hoeft te worden. (het is wel raadzaam om de kachel aan de binnenkant af en toe eens schoon te maken).

Dit alles is verpakt in een geplastificeerde stalen casco welke in twee kleuren is gespoten.

De kachel wordt geleverd met een snoer en een stekker en is spat waterdicht. Wij adviseren u om de kachel aan te sluiten aan een gearde vrije groep van minimaal 16 Amp.

Mocht in de toekomst het verwarmings element kapot gaan, dan kan deze vervangen worden.

#### **Technische specificaties:**

Warmte afgifte	: 2000 of 3000 Watt.
Opgenomen vermogen motor	: 32 Watt. Per uur
Spanning	: 220/240 volt/50 Hz.
Bereik thermostaat	: 0 tot 35 graden
Afmetingen L x B x H	: 33 x 18 x 13 cm.
Garantie	: een vol jaar na aankoop
Prijs	: €..op aanvraag

#### **Industrie en Handels Onderneming**

#### **Graafland Vleuten**

Wielingenplein 35

3522 PD Utrecht.

**Tel. 0639669819**

E-Mail : [info@graafland.nl](mailto:info@graafland.nl)

Internet adres : [www.graafland.nl](http://www.graafland.nl)

Rabo rek no. 156184907

Inschrijffnummer KvK. Te Utrecht 30277951

Btw nummer NL.121742635B01



## Industrie en Handelsonderneming Graafland Vleuten

### Gebruiksaanwijzing HD1978CT 2/3 Kw. Broeikas kachel

De kachel kan het beste in de lengte richting van de kas blazen om het beste resultaat te krijgen.

De kachel kan het beste op de grond staan zodat hij de kou aanpakt waar deze vandaan komt. +/- 40 cm. vanaf de achterwand (ruiten).

Op de kachel zit een draaiknop van de thermostaat. Om deze knop zit een graad verdeling, waar mee U de kachel kunt instellen op de gewenste temperatuur.

Bij het instellen van de temperatuur kunt u met een Min/ Max. Thermometer de temperatuur controleren, of deze niet te veel afwijkt.

Belangrijk is dat de grondtemperatuur niet onder de nul graden komt, dus een gemiddelde temperatuur van 8 graden is aan te raden.

De kachel heeft drie schakelaars. Als U de eerste omzet begint de kachel te ventileren (koele lucht). De tweede schakelaar is voor het verwarmingselement van 2000 watt. en de derde erbij, dan blaast de kachel met 3000 watt. de kas lekker warm.

Natuurlijk heeft het zin om de kas te isoleren met bv. Piepschuimplaten, Noppenfolie en Energiedoek. En ook de inhoud verkleinen heeft veel zin, hierdoor kunt u de stookkosten reduceren.

Wij wensen U veel plezier en genoeg met de door u gekochte kachel. Mocht u problemen krijgen dan moet u altijd even bellen.

Met vr. gr. van jan Graafland.

**Industrie en Handels Onderneming**

**Graafland Vleuten**

Wielingenplein 35

3522 PD Utrecht.

**Tel. 0639669819**

E-Mail : [info@graafland.nl](mailto:info@graafland.nl)

Internet adres : [www.graafland.nl](http://www.graafland.nl)

Rabo rek no. 156184907

Inschrijffnummer KvK. Te Utrecht 30277951

Btw nummer NL.121742635B01



## Industrie en Handelsonderneming Graafland Vleuten

### **Het schoon maken van een Camplex kachel**

Verwijder de afdek kap zodat u in de kachel kunt kijken.

Blaas het geheel uit zodat stof en vuil verwijderd is.

Als u met perslucht werkt dan moet u ventilator vast houden (deze mag niet als een gek in de ronde draaien).

Kijk of het verwarmings element heel is (de draden mogen niet gebroken zijn).

Als de draden gebroken zijn kan het element vervangen worden.

Geef de lagertjes een beetje olie en controleer of de ventilator lekker soepel rond draait.

Laat de kachel even proefdraaien controleer de thermostaat, kijk of het element 2000 en 3000 watt. aan warmte afgeeft en controleer of het lampje goed voor de lens zit

Bij het opstarten moet de ventilator vlot opstarten en mag het element niet rood worden.

Plaats de kap op de juiste manier terug, zet de schroeven vast en klaar is kees.

Bij vragen kunt u altijd even bellen

Met vr. gr. van Jan Graafland

**Industrie en Handels Onderneming**

**Graafland Vleuten**

Wielingenplein 35

3522 PD Utrecht.

**Tel. 0639669819**

E-Mail : [info@graafland.nl](mailto:info@graafland.nl)

Internet adres : [www.graafland.nl](http://www.graafland.nl)

Rabo rek no. 156184907

Inschrijfnummer KvK. Te Utrecht 30277951

Btw nummer NL.121742635B01